

Para puertas corredizas y batientes AX082



Cerradura AX-082 a perno para puertas

Para puertas corredizas y batientes accionadas por motor, porteros eléctricos, control de acceso, centrales, receptor, etc.

Puede ser usada en uso residencial, comercios, hoteles, depósitos, brindando seguridad.



Características y componentes

Alimentación 12 V DC, 0.13 A en standby, 0.96 A con perno accionado.

Tiempo de demora de 0 seg, 3 seg, 6 seg, 9 seg. Posee sensor de proximidad para cierre a medida.

Salida de estado: indicación blanco común, amarillo NC, azul NA.

Instalación

Para instalaciones de hasta 15 metros utilice cable de 0,5 mm², para mayor distancia utilice 1 o 1,5 mm².

Garantía 3 años: se anula por daños por falla de instalación no contempladas en este manual. Rotura por causas externas al producto, condiciones climáticas o problemas eléctricos.

